



Specificaties Ledvance LED Buis T8 Performance (EM/Mains) High Output 13.1W
2100lm - 840 Koel Wit | 120cm - Bewegingssensor - Vervangt 36W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 248116 |
| EAN | 4099854044960 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1200mm 13.1W 840 |
| Aanbevolen aantal | 10 |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | C |
| Levensduur (uur) | 60000 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-------------------|
| Technologie | LED |
| Vervangt (Watt) | 36 |
| Wattage | 13.1 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lampvoet (fitting) | G13 (T8/TL-D) |
| Roteerbaar | Nee |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2100 |
| Lumen per watt | 160 |
| Sensortype | Bewegingssensor |
| Powerfactor | >0.90 |

Lamp Informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Inclusief LED starter | Ja |
| Voorschakelapparaat benodigd | Nee |
| Voorschakelapparaat | Conventioneel (EM), Mains (AC) direct op 230V netstroom |
| LED Tube Output | Standard Output |
| Lampafwerking | Mat |
| Behuizing | Glass |

Afmetingen

| | |
|----------------|-------|
| Lengte TL-Buis | 120cm |
| Lengte (mm) | 1212 |
| Diameter (mm) | 26.7 |
| Exacte vorm | T8 |